



www.pslocks.com

PS GmbH
Melisau 1255
6863 Egg | Austria
FN 326841 z | ATU64996348

UPDATE: GYM

Das **GYM Update** ermöglicht eine freie Schrankwahl für SOLO 125+ und SOLO 13+ Schlösser.

Mit dem GYM Update kann mit einem beliebigem RFID-Schlüssel (Karte/Chip), jeder freie Schrank belegt werden. Nur der zum Schließen verwendete Schlüssel oder die Programmierkarte, welche als Master dient, können das Schloss wieder öffnen. Nach dem Öffnen, kann der Schrank von jedem beliebigen RFID Schlüssel belegt werden.

Eigenschaften:

- Ideal für die Anwendung in öffentlichen Bereichen, Fitnessstudios oder Mitarbeiterschranke.
- Das GYM Update ist nur mit SOLO 125+/SOLO 13+ Schlössern kompatibel
- Der Schrank kann erst belegt werden, wenn die Tür geschlossen ist und ein RFID-Schlüssel angehalten wird.
- Mit einem RFID-Schlüssel können auch mehrere Schränke belegt werden.
- In nicht eingebautem Zustand kann das Schloss mit eingestecktem Schließteil getestet werden.

Das GYM Update kann entweder nachträglich mit der UPDATECARD GYM ON selbsttätig auf SOLO 125+/SOLO 13+ Schlösser aufgespielt werden oder man bestellt die Schlösser vorab mit aufgespieltem Update.



UPDATECARD GYM / AKTIVIERUNG

- GYM Update mittels UPDATECARD 13 GYM ON aufspielen SOLO 13+:
 1. Taster/Knopf auf der Rückseite von dem Schloss kurz drücken
 2. Während der kurz aufeinander folgenden Töne, muss die UPDATECARD GYM ON nun an das Schloss gehalten werden
 3. Nun ist das GYM Update aktiviert und der Schrank kann mit jedem beliebigen Schlüssel belegt werden sobald die Tür geschlossen wurde.

- GYM Update mittels UPDATECARD 125 GYM ON aufspielen SOLO 125+:
 1. Halten sie die Programmierkarte kurz an das Schloss
 2. Während der kurz aufeinander folgenden Töne, muss die UPDATECARD GYM ON an das Schloss gehalten werden
 3. Nun ist das GYM Update aktiviert und der Schrank kann mit jedem beliebigen Schlüssel belegt werden sobald die Tür geschlossen wurde.